

DESCRIZIONE

DS-100 è un combinatore telefonico GSM con display Touch Screen di ultima generazione che unisce la sua semplicità d'uso alle più avanzate tecnologie nel campo della sicurezza domestica e industriale.

Questo dispositivo è dotato di 6 ingressi d'allarme programmabili e 4 uscite a relè e offre un sistema completo di personalizzazione delle azioni, rendendolo unico nel suo genere e perfetto in ogni tipo di situazione.

Il **DS-100** è in grado di reagire a una serie di eventi (trigger), cui l'utente può associare una catena di azioni che saranno eseguite dal combinatore tutte le volte che l'evento si manifesta. Per ciascuno dei trigger (6 ingressi fisici, batteria bassa, mancanza di alimentazione, chiamata in ingresso), il combinatore consente la programmazione di una catena di 25 possibili reazioni scelte fra l'attivazione delle uscite, l'invio di SMS e le chiamate vocali.

Le azioni salvate andranno così a caratterizzare ogni trigger, permettendo non solo di avere eventi personalizzati ma anche di associare più azioni allo stesso trigger. Inoltre si possono creare sequenze di eventi automatizzati i quali sono inizializzabili anche attraverso i comandi remoti di cui dispone il dispositivo. Per semplificare il lavoro d'installazione, il retro del DS-100 è stato progettato per essere compatibile con le scatole 503.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 6 ingressi N.C. o N.O. riferiti a positivo o a negativo
- 4 uscite relè programmabili e gestibili anche da remoto con attivazione continua o temporizzata.
- Fino a 1000 numeri telefonici memorizzabili.
- Possibilità di conversazione in Vivavoce.
- 25 SMS configurabili con lunghezza massima di 160 caratteri l'uno.
- 6 messaggi vocali da 20 secondi l'uno.
- Evento per assenza alimentazione, batteria scarica e notifica chiamata entrante.
- Tamper antiapertura e antirimozione.
- Programmazione locale tramite touch screen o da remoto tramite software **DS-100 Programmer** (disponibile a richiesta).
- 2 livelli di accesso (utente e amministratore).
- Controllo attivazione uscite da remoto con SMS o con chiamata telefonica (uno squillo).
- Invio SMS richiesta stato uscite e ingressi.
- Comando remoto anche tramite Toni DTMF.
- Verifica credito residuo SIM, Stato SIM e LifeTest periodico.
- Archivio storico fino a 1000 eventi.
- Gestori supportati: TIM, Vodafone, WIND e derivati (ERG, TOTAL, Poste Mobile ecc.) ad esclusione di "3".
- Necessita SIM abilitata a traffico dati.

NOTIFIER ITALIA S.r.l. - A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
 Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 Codice Fiscale 05108880153 Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03) - **Uffici Regionali:** 10143 **Torino** - Corso Potenza, 6 - Tel.: 011/0650611 - Fax: 011/4531183 E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 **Limena (PD)** Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 049/7663511 - Fax: 049/7663550 E-mail: notifier.padova@notifier.it 40050 **Fano di Argelato (BO)** - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/0432211 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50136 **Firenze** Via B. Telesio, 15 - Tel.: 055/696706 - Fax: 055/6529294 - E-mail: toscana@notifier.it - 00118 **Roma** - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - **Casoria (NA)** - Via G. Matteotti, 19 - Tel.: 081/19493111 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 **Bari** - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/6180700 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 **Catania** - Viale A. De Gasperi, 187 - Tel.: 095/2279511 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione:** da 10,5 a 30Vcc
- Assorbimento max:** in chiamata 300mA limitata.
- Assorbimento min:** 30mA a riposo (display spento).
- Batteria:** 1070mA agli ioni ricaricabile – autonomia 12 ore in stand-by.
- Touch-Screen:** 2,8 pollici con interfaccia multilingua.
- Tamper:** Antiapertura e Antistrappo.
- Grado di protezione:** IP31B.
- Dimensioni:** A9cm x L14,5cm x P3,5cm (con antenna considerare A16cm)
- Condizioni ambientali:** 0°C ÷45°C umidità relativa senza condensa.
- Accessori in dotazione:** pennino per touch screen.

MORSETTIERA

Uscite
 OUT1; OUT2; OUT3; OUT4: 2 morsetti per ogni uscita NO – NC selezionabile via jumper.

Ingressi
 Morsetti da 1 a 6 il collegamento deve essere fatto in base alle configurazioni impostate sul dispositivo.

Alimentazione
 10,5V min; 30V max corrente

